



E10 Esprit

Digitaler Mono-Verstärker
mit aktivem Tiefpass, externer Bass
Remote Control, Phasenregler - alle
Anschlüsse auf einer Seite

Leistungsmerkmale Esprit-Verstärker:

- RMI (Realmixed Input)
- Integrierte elektronische Frequenzweiche
- 4V- bzw. 6V-Eingänge
- Power Supply für überdimensionale Ausgangsleistung
- Intelligente geräuschlose Ein- und Ausschaltung
- Intelligente Schutzelektronik
- Separate Lautsprecher-Schutzschaltung
- 2-seitige Platine
- 1%-genaue Komponenten
- massive Anschlussterminals
- CPS (Colour Protection System)
- Temperaturoptimierte Kühlkörper

Technische Daten E10:

Ausgangsleistung RMS an 4 Ohm.....	1 x 350/490 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung RMS an 2 Ohm.....	1 x 550/770 Watt RMS/Musik
Ausgangsleistung RMS an 1 Ohm.....	1 x 700/980 Watt RMS/Musik
Frequenzbereich.....	27 Hz - 150 kHz
Bassboost Pegelanhebung.....	0 - 18 dB
Klirrfaktor.....	< 0,1%
TIM Verzerrung.....	< 0,02%
Geräuschspannungsabstand.....	> 90 dB
Eingangsimpedanz.....	20 kOhm
Eingangsempfindlichkeit.....	300 mV - 6 V
Sicherung.....	4 x 20 A
Abmessungen (H x B x T) in mm.....	58 x 395 x 217
Gewicht netto.....	3,5 kg