



E40 Esprit
4-Kanal Röhrenverstärker
mit aktivem Hochpass, 4 Doppel-
trioden als Treiber, Sichtfenster

Leistungsmerkmale Esprit-Verstärker:

- RMI (Realmixed Input)
- Integrierte elektronische Frequenzweiche
- 4V- bzw. 6V-Eingänge
- Power Supply für überdimensionale Ausgangsleistung
- Intelligente geräuschlose Ein- und Ausschaltung
- Intelligente Schutzelektronik
- Separate Lautsprecher-Schutzschaltung
- 2-seitige Platine
- 1%-genaue Komponenten
- massive Anschlussterminals
- CPS (Colour Protection System)
- Temperaturoptimierte Kühlkörper

Technische Daten E40:

Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm.....	4 x 85/120 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm.....	4 x 110/150 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm gebrückt.....	2 x 220/300 Watt
Frequenzbereich.....	20 Hz - 20 kHz
Regelbereich Hochpass.....	40 Hz - 200 Hz
Klirrfaktor.....	< 0,05%
TIM Verzerrung.....	< 0,02%
Geräuschspannungsabstand.....	> 90 dB
Eingangsimpedanz.....	20 kOhm
Eingangsempfindlichkeit.....	200 mV - 4 V
Sicherung.....	4 x 15 A
Abmessungen (H x B x T) in mm.....	58 x 470 x 217
Gewicht netto.....	5,1 kg