

Betriebsspannung: 12 - 24 V - ideal für PKW · LKW · Reisemobile

Guter Empfang - auch bei hohen Geschwindigkeiten

Multifunktionsfernbedienung

**Kompakte Abmessungen
(L x B x H 18 x 13 x 3 cm)**

Twin Tuner



c~QUENCE

77 DVBT-D80



Technische Daten c~quence 77 DVBT-D80

Netzteil

Betriebsspannung : 12-24 VDC
Leistungsaufnahme : 4 Watt max. / 2,4 Watt Standby (Twin Tuner)

RF

Frequenzbereich : 145,1 - 862 Mhz
Kanalbandbreite : 6 / 7 Mhz
Eingangsimpedanz : 75 Ω
Modus : OFDM 2k, 8k, QPSK, 16/64 QAM
Speicher : 2MB Flash, 87MB MPEG DRAM, 8KB EEPROM

Video Ausgang

Anschlussstyp : RCA (Cinch) x 3
System : PAL / NTSC
Darstellung : 4:3 / 16:9
Video Auflösung : 720 x 576 PAL / 720 x 480 NTSC

Audioausgang

Anschlussstyp : RCA (Cinch)
Modus : Mono / Stereo / Dual Sound
Sampling Rate : 32 / 44,1 / 48 kHz

AV Eingang

Anschlussstyp : RCA (Cinch) x 3, two pair

Abmessungen

Maße über alles (B x H x L) : 180 mm x 30 mm x 130 mm

Steuerbar über unsere Multimedia Box / Kabelsatz

Optionales Zubehör

Aktive DVB-T Antenne (2 St.) : 77AKTANT
Passive DVB-T Antenne (1 St.) - für Wohnmobile : 77MAGANT